TP0.2(P)



Numer obwodu	0	0.2	0.3	0.4	O1	O2	O3	1N	2N	3N	4N	5N	6N	7N	8N
Nazwa odbioru	Zasilanie wg schematu zasilania	Kontrola obecności napięcia	Zabezpieczenie przepięciowe	Przekaźnik kontroli faz	Oświetlenie	Oświetlenie	Oświetlenie	Gniazda suszarka	Gniazda ogólne	Gniazda pom. socjalne	Rezerwa	Zasilanie jednostek MCU	Rezerwa	Zasilanie urządzeń AV	Rack AV
Moc zainstalowana [kW]	4,5	-	-	-	0,24	0,48	0,72	0,5	2,0	2,0		0,35		1	2
Typ przewodu	YDYżo	-	-	-	YDYżo	YDYżo	YDYżo	YDYżo	YDYżo	YDYżo		YDYżo		YDYżo	YDYżo
Przekrój [mm²]	5x6	-	-	-	3x1,5 ; 5x1,5	3x1,5 ; 5x1,5	3x1,5 ; 5x1,5	3x2,5	3x2,5	3x2,5		3x2,5		3x2,5	3x2,5
Numer pomieszczenia					Hall	Sala konferencyjna 2	Sala konferencyjna 1	0.10 Hall	Sala konferencyjna	Sala konferencyjna		0p Sala konferencyjna		0.08 Sala konferencyjna 1	0.08A Magazyn mebli

UWAGI:
1. Wyszarzone elementy schematu należy traktować jako istniejące.
2. Istniejącą szafkę elektryczną należy doposażyć w aparaturę zabezpieczającą w miejscu pozostawionej rezerwy miejsca.

297 x 420

KONTRAPUNKT architektura - konstrukcja - technologia

KONTRAPUNKT V–PROJEKT ZESPÓŁ PROJEKTOWO – INWESTYCYJNY
ul. Zabłocie 39, 30–701 Kraków NIP: 676–172–86–69 REGON: 351257980
tel: +48 12 296 02 71 / + 48 504 260 628 / fax: + 48 122960270

Temat	PRZEBUDOWA BUDYNKU NARODOWEGO CENTRUM NAUKI W ZAKRESIE POMIESZCZEŃ BIUROWYCH I SAL KONFERENCYJNYCH NA KONDYGNACJI 1, 3 i 4 PIĘTRA WRAZ Z PRZEBUDOWĄ INSTALACJI WEWNĘTRZNYCH		Nr projektu 18-18
Inwestor	Narodowe Centrum Nauki ul. Królewska 57, 30–081 Kraków		Data styczeń 2019
Lokalizacja	ul. Twardowskiego 16, Kraków 30–346 dz. nr 110/4, 111/3, 112/2, 113/1, 114/1 obręb 11 Podgórze		
Branża	ELEKTRYKA		rewizja
Faza	PROJEKT WYKONAWCZY		podpis
Projektant	mgr inż. Łukasz Biedroń	MAP/0036/POOE/10 MAP/IE/0359/10	
Współpraca	mgr inż. Łukasz Milaniak		
Sprawdzający	mgr inż. Piotr Kapuściński	338/2001 MAP/IE/7128/02	
Treść rysunku	Schemat tablicy TP0.2		Nr rys: 3.02 Skala: –

UWAGA:
Prawa Autorskie zastrzeżone– Zespół Projektowy Kontrapunkt V– Projekt
Wszystkie wymiary należy sprawdzić na budowie!
W przypadku użycia nazwy produktu bądź producenta dopuszcza się zastosowanie materiału równoważnego pod względem parametrów technicznych i funkcji jakiej ma służyć.